

Accedeix a Configuració

1



2 A la pantalla de Configuració, selecciona l'opció Més

			4G 🖌 🖡	12:14
	Ajust	es		۹
	Conexiones inalámbricas y redes			
	•	Wi-Fi Desconectado		
	*	Bluetooth Inhabilitado		
		Tarjetas SIM		
	0	Uso de datos 141 MB de datos usados		
-		Más		
-	0	Uso de datos 141 MB de datos usados Más		

3 Selecciona Xarxes Mòbils



4 Dins de Configuració de Xarxes Mòbils, selecciona APN o Noms de punts d'accés o Access Point Name



5 Un cop a APN, seleccionar el símbol de +



- **6** A Editar punt d'accés, s'han d'editar els següents paràmetres:
 - Nom: GRN
 - APN: fi.omv.es 🖄 Són punts
 - Tipus d'APN: default, supl, dun 🕂 Són comes
 - Tipo de OMV: IMSI
 - Valor OMV: 2140606

Finalment Guardar els canvis





www.grn.cat 972230000